

KIT INDUCTION EASYFIT

Les PLUS SEIPAM INDUCTION :

- kits adaptables à de très nombreuses configurations
- vitrocéramiques sur mesure
- usage intensif
- cuisson ultra-rapide
- jusqu'à 50 niveaux de puissance

MONOPHASÉ / TRIPHASÉ

Commande déportée triphasée :



bandeau manette et afficheur

ou



manette de réglage



Générateur déporté triphasé avec filtre lavable intégré

Commande déportée monophasée :



bandeau à touches sensibles

ou



manette de réglage



Équerres de fixation



KIT TRIPHASÉ



KIT MONOPHASÉ

le kit induction EASYFIT monophasé comprend : un générateur intégré, la commande déportée, le câblage complet et deux équerres de fixation à coller directement sous la vitrocéramique existante, non fournie.

le kit induction EASYFIT triphasé comprend : un générateur déporté, un boîtier inducteur, la commande déportée, le câblage complet et deux équerres de fixation à coller directement sous la vitrocéramique existante, non fournie.

Longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m. Possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur.

Références pour extension de câble, au mètre, par générateur : CABLI1 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

Commande déportée

bandeau à touches sensibles, 20 niveaux de puissance ou manette de réglage + voyant LED

Plages de puissance

de 140 W à 3 500 W ou de 200 W à 5 000 W

Dimensions

boîtier inducteur / générateur : 300 x 250 x 190 mm

Diamètre ustensiles

140 à 400 mm

Diamètre inducteurs

3500 W : 210 mm, 5000 W : 225 mm

Alimentation Câble fourni

230 V 40-60 Hz
3G2,5 mm² sans prise

bandeau manette et afficheur, 50 niveaux de puissance ou manette de réglage + voyant LED

de 80 W à 4 000 W ou de 100 W à 6 000 W

boîtier inducteur : 252 x 252 x 73,5 mm
boîtier générateur : 312 x 330 x 68 mm

120 à 400 mm

4 000 W - 6 000 W : 230 mm

400 V 40-60 Hz
4G2,5 mm² sans prise

RÉFÉRENCES

KIT MONOPHASÉ

KIT TRIPHASÉ

PUISSANCE	KIT MONOPHASÉ		KIT TRIPHASÉ	
	bandeau à touches sensibles	manette de réglage	bandeau manette et afficheur	manette de réglage
3 500 W 1 phase 16 A + T + N	EASY3501FB	EASY3501FM		
4 000 W 3 phases 6 A + T			EASY4001MA	EASY4001M
5 000 W 1 phase 20 A + T + N	EASY5001FB	EASY5001FM		
6 000 W 3 phases 9 A + T			EASY6001MA	EASY6001M