KIT INDUCTION EASYFIT

SOLUTIONS RÉTROFIT

MONOPHASÉ / TRIPHASÉ

Les **PLUS**
SEIPAM INDUCTION :

- kits adaptables à de très nombreuses configurations
- vitrocéramiques sur mesure
- usage intensif
- cuisson ultra-rapide
- jusqu'à 50 niveaux de puissance

Commande déportée triphasée :

bandeau manette et afficheur

ou

manette de réglage

Générateur déporté triphasé
avec filtre lavable intégré

Commande déportée monophasée :

bandeau à touches sensitives

ou

manette de réglage

Équerres de fixation

KIT TRIPHASÉ

KIT MONOPHASÉ

le kit induction EASYFIT monophasé comprend : un générateur intégré, la commande déportée, le câblage complet et deux équerres de fixation à coller directement sous la vitrocéramique existante, non fournie.

le kit induction EASYFIT triphasé comprend : un générateur déporté, un boîtier inducteur, la commande déportée, le câblage complet et deux équerres de fixation à coller directement sous la vitrocéramique existante, non fournie.

Longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m. Possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur.
Références pour extension de câble, au mètre, par générateur : CABLI1 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

Commande déportée	bandeau à touches sensitives, 20 niveaux de puissance ou manette de réglage + voyant LED	bandeau manette et afficheur, 50 niveaux de puissance ou manette de réglage + voyant LED
Plages de puissance	de 140 W à 3 500 W ou de 200 W à 5 000 W	de 80 W à 4 000 W ou de 100 W à 6 000 W
Dimensions	boîtier inducteur / générateur : 300 x 250 x 190 mm	boîtier inducteur : 252 x 252 x 73,5 mm boîtier générateur : 312 x 330 x 68 mm
Diamètre ustensiles	140 à 400 mm	120 à 400 mm
Diamètre inducteurs	3500 W : 210 mm, 5000 W : 225 mm	4 000 W - 6 000 W : 230 mm
Alimentation Câble fourni	230 V 40-60 Hz 3G2,5 mm² sans prise	400 V 40-60 Hz 4G2,5 mm² sans prise

RÉFÉRENCES

PUISSANCE	*KIT MONOPHASÉ* bandeau à touches sensitives	*KIT MONOPHASÉ* manette de réglage	*KIT TRIPHASÉ* bandeau manette et afficheur	*KIT TRIPHASÉ* manette de réglage
3 500 W 1 phase 16 A + T + N	EASY3501FB	EASY3501FM		
4 000 W 3 phases 6 A + T			EASY4001MA	EASY4001M
5 000 W 1 phase 20 A + T + N	EASY5001FB	EASY5001FM		
6 000 W 3 phases 9 A + T			EASY6001MA	EASY6001M

SEIPAM induction

Spécifications techniques disponibles sur www.seipam.fr

Fabrication Française