

# PLANCHA - PLAQUE COUP DE FEU INDUCTION DUO CONCEPT


## 4 ZONES

# PREMIUM

### TRIPHASÉ

ENCASTRABLE

#### SENS D'INTÉGRATION




Découpe dessus :  
L x P : 714 x 724 mm

#### PLAQUE DE CUISSON ET BOÎTIERS INDUCTEUR



Dimensions extérieures boîtier inducteur  
+ plaque de cuisson : 725 x 735 x 120 mm

#### GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS



X 4

Dim. générateur :  
312 x 330 x 68 mm

#### COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage  
et voyant LED (1 par zone)



Bandeau de commande manette  
et afficheur (1 par zone)



Bandeau de commande à touches  
sensitives et afficheur (1 par zone)

#### AVANTAGES

# PREMIUM

- 300 °C en moins de 4 minutes
- Très grande précision de cuisson : 50 niveaux de température
- Écran graphique couleur haute résolution
- Homogénéité parfaite de la température sur chaque zone de cuisson
- Baisse de 50% de la consommation
- Kit de connexion USB avec mémorisation des heures d'utilisation

- **Dimensions zone de cuisson :**  
L x P : 660 x 650 mm

- **Plan de cuisson inox multicouches VMB** assurant une parfaite homogénéité de la température sur toute la surface ou un effet coup de feu grâce à l'usinage spécial de la sous-face

- **Commandes :**
  - manettes + voyants
  - ou bandeaux de commande manette et afficheur de température
  - ou bandeaux de commande à touches sensibles et afficheur de température

Récupération des jus de cuisson dans un tiroir ou dans un bac dans le sous-bassement. Tuyau d'évacuation à raccorder non fourni.

- **2 générateurs déportés.** Boîtiers inducteur ventilés. Distance entre générateurs et inducteurs possible jusqu'à 10 m (au delà nous consulter). Longueur de câble standard : 2 mètres. Tarif HT pour extension de câble, par générateur : ref CABLI1 (manette) : 20 € / ML ref CABLIA (bandeaux afficheur) : 30 € / ML ref COTRAL (kit de connecteurs pré-montés sur les câbles) : 75 € / générateur
- **Filtres lavables** intégrés aux générateurs déportés.
- **Type d'usage :** intensif

PUISSANCE	4 x 4 000 W	4 x 6 000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz
	Générateur 1 : 3 phases 6 A + T Générateur 2 : 3 phases 6 A + T Générateur 3 : 3 phases 6 A + T Générateur 4 : 3 phases 6 A + T	Générateur 1 : 3 phases 9 A + T Générateur 2 : 3 phases 9 A + T Générateur 3 : 3 phases 9 A + T Générateur 4 : 3 phases 9 A + T
Câble fourni	4x4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	4x4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise
REF + TARIF HT Manettes + voyants	DCE16M - <b>11 015 €</b>	DCE24M - <b>11 555 €</b>
REF + TARIF HT Bandeaux manette + afficheur	DCE16MA - <b>11 625 €</b>	DCE24MA - <b>12 165 €</b>
REF + TARIF HT Bandeaux touches sensibles + afficheur	DCE16BA - <b>11 625 €</b>	DCE24BA - <b>12 165 €</b>

SEIPAM  
induction

Spécifications techniques disponibles sur [www.seipam.fr](http://www.seipam.fr)

