

PREMIUM


WOK INDUCTION 4 000 W - 6 000 W

TRIPHASÉ



Découpe dessus : 376 x 376 mm
Hauteur hors tout : 186 mm

GÉNÉRATEUR DÉPORTÉ



Dim. générateur :
L x P x H: 308 X 330 X 65 mm

ENCASTRABLE

COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage
et voyant LED



Bandeau de commande
manette et afficheur



Bandeau de commande à touches
sensitives et afficheur

- **Dimensions vitrocéramique :**
Ø 300 mm, profondeur 70 mm, épaisseur 6 mm
- **Commandes :**
 - manette + voyant
 - ou bandeau de commande manette et afficheur
 - ou bandeau de commande à touches sensibles et afficheur
- **Plages de puissance :**
de 80 W à 4000 W ou de 100 W à 6000 W
- **Diamètre inducteur :** 275 mm

- **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :** 4 000 W : 3 minutes, 6 000 W : 1mn50s.
- **Générateur déporté,** boîtier inducteur ventilé, distance entre générateur et inducteur possible jusqu'à 5 m (au delà nous consulter). Longueur de câble standard : 2 mètres. Tarif HT du mètre supplémentaire :
ref CABLI1 (Manette) : 20 €
ref CABLIA (Bandeau afficheur) : 30 €
- **Filtre lavable** intégré au générateur déporté
- **Type d'usage :** intensif

AVANTAGES

PREMIUM

- Très grande précision de cuisson : 50 niveaux de puissance
- Écran graphique couleur haute résolution
- Caractérisation automatique des ustensiles
- Kit de connexion USB avec mémorisation des heures d'utilisation

PUISSANCE	4 000 W	6 000 W
Alimentation	400 V 40 - 60 Hz	400 V 40 - 60 Hz
Câble fourni	3 phases 6 A + T 4G2,5 mm ² sans prise	3 phases 9 A + T 4G2,5 mm ² sans prise
REF + TARIF HT Manettes + voyants	PWE4001M - 3 080 €	PWE6001M - 3 450 €
REF + TARIF HT Bandeaux manette + afficheur	PWE4001MA - 3 230 €	PWE6001MA - 3 600 €
REF + TARIF HT Bandeaux touches sensibles + afficheur	PWE4001BA - 3 230 €	PWE6001BA - 3 600 €

SEIPAM
induction

Spécifications techniques disponibles sur www.seipam.fr

