


# INDUCTION ENCASTRABLE

MONOPHASÉ

## Commande déportée



## Les PLUS SEIPAM INDUCTION :

- usage intensif
- vitrocéramiques épaisseur 6 mm
- boîtier générateur amovible pour faciliter la maintenance



1 ZONE



WOK

<b>Commande</b>	manette de réglage + voyant LED
<b>Plages de puissance</b>	de 140 W à 3 500 W
<b>Dimensions vitrocéramique</b>	370 x 370 mm épaisseur 6 mm
<b>Dimensions encastrement</b>	découpe dessus : 374 x 374 mm hauteur hors tout : 106 mm
<b>Diamètre ustensiles</b>	140 à 400 mm
<b>Diamètre inducteurs</b>	220 mm
<b>Alimentation Câble fourni</b>	230 V 40-60 Hz 3G2,5 mm <sup>2</sup> avec prise 16 A puissance 3500 W

diamètre 300 mm  
profondeur 70 mm  
épaisseur 6 mm

découpe dessus : 397 x 397 mm  
hauteur hors tout : 162 mm

poêles wok 360 mm

220 mm

## RÉFÉRENCES

	1 ZONE	WOK
<b>PUISSANCE</b>	manette de réglage	manette de réglage
<b>3500 W</b> 1 phase 16 A + T + N	MF3500ERPOTSC	WF3500ERPOTSC